

Guide de Branchement : Installation Sécurisée de votre Cuisinière Électrique

Matériel nécessaire

- Tournevis isolé (plat et cruciforme)
- Pince à dénuder
- Multimètre ou testeur de tension
- Câble d'alimentation adapté (section 6mm² recommandée)
- Prise murale 32A ou boîte de sortie de câble conforme

Vérifications avant installation

- Vérifier la puissance totale de la cuisinière (en kW)
- S'assurer que le disjoncteur dédié au tableau électrique est bien de 32A
- Vérifier l'état des fils électriques (absence de brûlures ou d'oxydation)
- Lire attentivement la notice technique fournie par le fabricant

Consignes de sécurité essentielles

- Couper impérativement le courant au disjoncteur général avant toute intervention
- Utiliser uniquement des outils isolés pour éviter les courts-circuits
- Ne jamais toucher les bornes de raccordement si le courant est rétabli
- Porter des chaussures à semelles isolantes
- S'assurer que la zone de travail est sèche

Étapes de branchement

- Dénuder les extrémités des fils sur environ 10 à 12 mm
- Respecter le code couleur : Bleu (Neutre), Vert/Jaune (Terre), Marron/Noir (Phase)
- Insérer les fils dans les borniers correspondants de la cuisinière
- Serrer fermement les vis des borniers pour éviter tout échauffement ou arc électrique
- Vérifier que les fils ne sont pas pincés lors de la remise en place du capot de protection

Test final et mise en service

- Remettre le courant au disjoncteur
- Allumer chaque foyer et le four successivement pour vérifier le bon fonctionnement
- S'assurer qu'aucune odeur de brûlé ou bruit anormal n'apparaît après 5 minutes d'utilisation
- Vérifier que le voyant de mise sous tension est bien allumé